


## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BROB

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24176 9200 B  
**ALU GEBORSTELD** 24176 9200 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24176 9200 BRAT  
**GEBORSTELD KOPER** 24176 9200 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 24176 9200 BROB  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24176 9200 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24176 9200 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24176 9200 FG  
**VOLLEDIG WIT** 24176 9200 FW  
**GOUD KLEUR** 24176 9200 GC  
**WIT** 24176 9200 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Half inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	80
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	290lm // 9,9W // 29lm/W

### Benodigheden

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM









# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BROB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24176\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Plasterboard</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BROB



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BROB



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BROB




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

### Montage kit



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

# DELTALIGHT

## **SPY 39 PLUG FOCUS 927**

24176 9200 BROB

Notes: