





NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 25015 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9310 FG



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 50° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	364lm // 6,6W // 56lm/W

Requisiti

CONNECTION TRIMLESS
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3



Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

3(1)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48




300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8

1




Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG




300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | 8(6) | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 43




300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8

3->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 61




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 FG




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: