



## PARTOU S IP 93025

25216 9320 W



BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 25216 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 25216 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 25216 9320 FG

**WIT** 25216 9320 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                        |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | vierkant - 76 x 76                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 100                                                   |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP44/20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                                   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                        |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-25°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 25°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 782lm // 9,9W // 79lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 27                                            |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## PARTOU S IP 93025

25216 9320 W




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84



**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 ☐











**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90

# DELTALIGHT




## PARTOU S IP 93025

25216 9320 W

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                                    |                                                                   |             |                          |

## PARTOU S IP 93025

25216 9320 W

|                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 40</b> | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 40</b>   | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimtype: niet dimbaar</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 60</b>                 | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimtype: niet dimbaar</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 60</b>                 | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimtype: DALI</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>           | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimtype: DALI</b><br><b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>           | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: