



Image may differ from the actual product  
Consult drawing for correct size

## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 FG



DOSTĘPNE W

**CZARNY** 321 112 92 B

**FLEMISH BRONZE** 321 112 92 FBR

**FLEMISH GOLD** 321 112 92 FG

**BIAŁY** 321 112 92 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszone                                                                                                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 3.9                                                                                                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                               |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, EAC, ENEC, EPD                                    |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L70 > 30000                                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 6665lm // 50,3W // 132lm/W                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 4005lm // 57,8W // 69lm/W                                      |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA


### Opcje

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321\_X12\_93\_HAND.pdf**



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box



# opraw

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                                                             |   | <b>Prąd min.   Prąd max.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>321 55 309 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B   | 1 | <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 55 309 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W   | 1 | <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B | 1 | <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/>     |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 FG




|                                                                                  |                                                         |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |

### Zasilacz LED


### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

|                                                                                    |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b>        |   |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                         |   |                          |
|  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b>        |   |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 95</b>                         |   |                          |
|  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V</b>       |   |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 80</b>                         |   |                          |






### Ośłona

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 FG

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |


## SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 FG

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W




### Części do zwieszenia



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B




Wymiar wycięcia (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W



### Elementy połączenia elektrycznego



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: