
DELTALIGHT




SPY 39 CLIP 92720

RIFERIMENTO PRODOTTO 24125 9220 BRCU-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 24125 9220 B-B
ALU SPAZZOLATO-NERO 24125 9220 BRA-B
ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 24125 9220 BRAT-B
RAME SPAZZOLATO-NERO 24125 9220 BRCU-B
ORO SPAZZOLATO-NERO 24125 9220 BRG-B
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 24125 9220 BROB-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 24125 9220 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 24125 9220 FG-B
COMPLETAMENTE BIANCO 24125 9220 FW
ORO COLORATO-NERO 24125 9220 GC-B
NERO PIANOFORTE-NERO 24125 9220 PB-B
BIANCO-BIANCO 24125 9220 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 43
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


SPY 39 CLIP 92720

24125 9220 BRCU-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24125_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 39 CLIP 92720


24125 9220 BRCU-B



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90

SPY 39 CLIP 92720


24125 9220 BRCU-B



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40

SPY 39 CLIP 92720


24125 9220 BRCU-B



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG





24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

SPY 39 CLIP 92720

24125 9220 BRCU-B

	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

ZOOVER 4CLIP	**Colori disponibili**
	**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5
	**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5
	**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5
	**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: