





NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR

DISPONIBLE EN
BRONZE NOIR 25015 9210 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9210 FG



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	0° à 50° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	364lm // 6,6W // 56lm/W
Références obligatoires	
CONNECTION TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45









NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	6(6) 6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 48	3(1)	☐
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	1	☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	3->4	☐
	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 42	1	☐











NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR

	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	2->3 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	2->4(3) 3(2) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	4(3) 3(2) ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	2->8(8) 8(6) - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	5->7 4->7 4->6 ☐
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 43	2->3 ☐
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 61	3->3 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	2->3 3 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4 4 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	4 4 ☐


NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	6(6) 5(5)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55	4->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	3 3 3	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	4(3)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	4(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	3	☐

NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

3

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: