
DELTALIGHT




# NEEDLE 1 TRC OK 92713

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 25015 9210 BBR

DISPONIBILE IN
**BLACK BRONZE** 25015 9210 BBR
**FLEMISH GOLD** 25015 9210 FG




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 50° girevole, 350° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS SP-13°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 13° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 364lm // 6,6W // 56lm/W |

**Requisiti**

CONNECTION TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25015_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**

# NEEDLE 1 TRC OK 92713


25015 9210 BBR




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)


**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 92** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W — 3(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**300 90 108** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 119** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 42**

DELTALIGHT

# NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR




**300 90 121** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 2->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | 8(6) | -

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 90**




**300 90 3112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 43**




**300 90 5120** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 3->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 61**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**





**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**

# NEEDLE 1 TRC OK 92713


25015 9210 BBR




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 4->4

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3


**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

DELTALIGHT

# NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 BBR





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

Notes: