



## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA

DISPONIBILE IN

**NERO** 24123 9220 B

**ALU SPAZZOLATO** 24123 9220 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24123 9220 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24123 9220 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24123 9220 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24123 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24123 9220 FBR



**FLEMISH GOLD** 24123 9220 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24123 9220 FW

**ORO COLORATO** 24123 9220 GC

**NERO PIANOFORTE** 24123 9220 PB

**BIANCO** 24123 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                    |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Incasso                                          |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - Ø KIT                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 130                                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Informazioni elettriche                                   |                                                           |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                       |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                         |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                  |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**


Dimensione del foro (mm): **72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0

☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**

SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA

|                                                                                    |                                                                                                                                                               |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b> | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b> | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 48</b> | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 30</b>            | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 30</b>            | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 BRA

### Kit di montaggio



**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensione del foro (mm): 82

☐

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: