
DELTALIGHT




# SPY 39 CLIP 92740

**PRODUCTREFERENTIE** 24125 9230 BRCU-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 24125 9230 B-B
**ALU GEBORSTELD-ZWART** 24125 9230 BRA-B
**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 24125 9230 BRAT-B
**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 24125 9230 BRCU-B
**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 24125 9230 BRG-B
**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 24125 9230 BROB-B
**FLEMISH BRONZE-ZWART** 24125 9230 FBR-B
**FLEMISH GOLD-ZWART** 24125 9230 FG-B
**VOLLEDIG WIT** 24125 9230 FW
**GOUD KLEUR-ZWART** 24125 9230 GC-B
**PIANO ZWART-ZWART** 24125 9230 PB-B
**WIT-WIT** 24125 9230 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Half inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rond - 43 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 40 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 844lm // 9,9W // 85lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT


# SPY 39 CLIP 92740

24125 9230 BRCU-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24125_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


| LED voedingen | # armaturen |
|---|---|
| # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. | **Min. stroom \| Max. stroom** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

DELTALIGHT

# SPY 39 CLIP 92740


24125 9230 BRCU-B




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**





**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**

# SPY 39 CLIP 92740


24125 9230 BRCU-B




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**





**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

# SPY 39 CLIP 92740


24125 9230 BRCU-B




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Licht veranderende onderdelen




**24144 0030 B** VISOR 39 B

## Maak je product af




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

# SPY 39 CLIP 92740

24125 9230 BRCU-B


**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W





**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN


**ZOOVER 4CLIP** **Beschikbare kleuren**





**28215 0005** ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5




**28216 0005** ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5




**28217 0005** ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5




**28218 0005** ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5

Notes: