



SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA

DISPONIBLE EN

NOIR 24123 9230 B

ALU BROSSÉ 24123 9230 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 24123 9230 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 24123 9230 BRCU

OR BROSSÉ 24123 9230 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 24123 9230 BROB

FLEMISH BRONZE 24123 9230 FBR


FLEMISH GOLD 24123 9230 FG

ENTIÈREMENT BLANC 24123 9230 FW

COULEUR OR 24123 9230 GC

NOIR PIANO 24123 9230 PB

BLANC 24123 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24123_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Plasterboard	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Stucanet	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Concrete + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Lintel + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 92740

24123 9230 BRA

kit de montage



24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimension de découpe (mm): 82

☐


modifier les dispositifs de lumière



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Terminez votre produit



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: