





## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA

DISPONIBILE IN  
**NERO** 24123 9330 B  
**ALU SPAZZOLATO** 24123 9330 BRA  
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24123 9330 BRAT  
**RAME SPAZZOLATO** 24123 9330 BRCU  
**ORO SPAZZOLATO** 24123 9330 BRG  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24123 9330 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24123 9330 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24123 9330 FG  
**COMPLETAMENTE BIANCO** 24123 9330 FW  
**ORO COLORATO** 24123 9330 GC  
**NERO PIANOFORTE** 24123 9330 PB  
**BIANCO** 24123 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	130
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 85° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM1
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	883lm // 9,9W // 89lm/W

### Requisiti













SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 <b>Plasterboard</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 <b>Stucanet</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**


Dimensione del foro (mm): **72**



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 BRA


### Kit di montaggio



**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN


Dimensione del foro (mm): 82

### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

Notes: