





ENTERO RD-L LOC 94045

32059 9430 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 32059 9430 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 32059 9430 FW



[Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow
Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 36,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 4845lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4845lm // 36,5W // 133lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3814lm // 42W // 91lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
Opcje	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32059_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
 32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	1

Zasilanie	
 32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	
 32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	
 32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	
 32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	

DELTALIGHT

ENTERO RD-L LOC 94045

32059 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0055 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 1050mA / 50W DIM5

2

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Zestaw montażowy

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32057 0020 B KIT ENTERO RD-L LOC1 B

1

☐

Notes: