



NIME II AIR 93035

26412 9320 PRIM

DISPONIBILE IN
MESTICA 26412 9320 PRIM



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	322lm // 6,6W // 49lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26412_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Ventilation in plasterboard	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1


3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

NIME II AIR 93035

26412 9320 PRIM




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3



Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3



Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)



Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)



Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3



Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)



Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **84**



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)



Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **55**

NIME II AIR 93035

26412 9320 PRIM



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2




Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

NIME II AIR 93035

26412 9320 PRIM



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105




Dimensione del foro (mm): 135

DELTALIGHT

NIME II AIR 93035

26412 9320 PRIM

Kit di montaggio - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Notes: