



SPY 39 ON SOFT 93040

24175 9030 BRCU

BESCHIKBAAR IN

ZWART 24175 9030 B

ALU GEBORSTELD 24175 9030 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 24175 9030 BRAT

GEBORSTELD KOPER 24175 9030 BRCU

GEBORSTELD GOUD 24175 9030 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 24175 9030 BROB

FLEMISH BRONZE 24175 9030 FBR


FLEMISH GOLD 24175 9030 FG

VOLLEDIG WIT 24175 9030 FW

GOUD KLEUR 24175 9030 GC

PIANO ZWART 24175 9030 PB

WIT 24175 9030 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24175_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐











Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93040


24175 9030 BRCU

	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 82		
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 84		

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93040

24175 9030 BRCU




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Coversets



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93040

24175 9030 BRCU

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: