





## M26L - SPY 39 FRAMER 930 MDL

23431 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 23431 9300 B



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische info	
<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
Info lichtbron	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	347lm // 9,9W // 35lm/W
Benodigheden	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opties	
DIMMABLE MODULATOR	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23431\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## M26L - SPY 39 FRAMER 930 MDL

23431 9300 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Stroomtoevoer

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos


#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


24

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FRAMER 930 MDL

23431 9300 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: