



M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRAT

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23258 9320 B

ALU GEBORSTELD 23258 9320 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23258 9320 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23258 9320 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23258 9320 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 23258 9320 BROB



FLEMISH BRONZE 23258 9320 FBR

FLEMISH GOLD 23258 9320 FG

GOUD KLEUR 23258 9320 GC

PIANO ZWART 23258 9320 PB

WIT 23258 9320 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Dimtype: niet dimbaar


DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 MDL


23258 9320 BRAT

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			

Licht veranderende onderdelen

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Maak je product af










	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRAT


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L FLOOR		Beschikbare kleuren
	29321 0010 SLM26L F MDL	
	29322 002W SLM26L F MDL WD	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Beschikbare kleuren
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93020 MDL

23258 9320 BRAT



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: