



NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

DISPONIBLE EN
PINTURA DE FONDO 26412 9330 PRIM



 [Ver en el sitio web](#)











Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	335lm // 6,6W // 51lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26412_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Ventilation in plasterboard	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1


3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3



Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Juegos de montaje - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105



Dimensión de corte (mm): 168

Juegos de montaje - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105




Dimensión de corte (mm): 135

DELTALIGHT

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

Juegos de montaje - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensión de corte (mm): 168

Juegos de montaje - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensión de corte (mm): 135

Juegos de montaje - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Dimensión de corte (mm): 168

Notes: