



## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BRA

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23433 9200 B

**ALU BROSSÉ** 23433 9200 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23433 9200 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23433 9200 BRCU

**OR BROSSÉ** 23433 9200 BRG


**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23433 9200 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23433 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 23433 9200 FG

**COULEUR OR** 23433 9200 GC

**BLANC** 23433 9200 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTATION</b>	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	413lm // 6,7W // 62lm/W

**Références obligatoires**  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**  
DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL


23433 9200 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23433\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 MDL

23433 9200 BRA



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Couleurs disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: