





TOPIX WW

304 17 02 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 17 02 A
BLANC 304 17 02 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Applique
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 41
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	38
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 1W / CRI>80 (R9: 6) / 3000K / 132lm)
VALEURS TM-30	rf: 86 / Rg: 95
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	264lm // 2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	34lm // 2,3W // 15lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Références optionnelles	
CONCRETE BOX 153	
CONCRETE BOX TR 154	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [304_17_01_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2->7

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6 | 0 | 0

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

8

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

13(12)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82






















300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->9(7)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(7)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4->20(19)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 84			
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	7(5)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	300 90 104 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W	2	☐
	300 90 112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W	7	☐
Type de gradation: fin de phase			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3->8(7)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->8(7)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	9->14	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 50			

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 ☐
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->9 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	12(12) ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	3->5 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	7 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	2->3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	8(7) ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	7 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 30		


boîtier pour béton



302 20 21 CONCRETE BOX 153



Dimension de découpe (mm): 43 x 43



302 20 22 CONCRETE BOX TR 154



Dimension de découpe (mm): 43 x 43

Notes: