



## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 FBR-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 29011 9320 B-B

**FLEMISH BRONZE-ZWART** 29011 9320 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 29011 9320 FG-B

**GOUD KLEUR-ZWART** 29011 9320 GC-B

**WIT-WIT** 29011 9320 W-W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                                            |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 43                                                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                                             |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                          |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 288lm // 6,7W // 43lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29011\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 FBR-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐







Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## OCTAV 27 CLIP 93030




29011 9320 FBR-B

|                                                                                    |                                                                       |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2       | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                             |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 56                                                           |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 82                                                           |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2       | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 90                                                           |                                                                       |         |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2       | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                       |         |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 50                                                           |                                                                       |         |                          |

# DELTALIGHT

## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 FBR-B

|                                                                                    |                                                                             |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|    | <b><u>21012 0021</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                       |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |          |                          |
|    | <b><u>21012 0035</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                        |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |          |                          |
|    | <b><u>21012 004W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                             |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                             |          |                          |
|    | <b><u>21012 005W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                             |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |          |                          |
|  | <b><u>21012 0268</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2   0 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                             |          |                          |
|  | <b><u>21012 0298</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                             |          |                          |
|  | <b><u>21012 0308</u></b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                             |          |                          |
|  | <b><u>21012 0480</u></b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                             |          |                          |
|  | <b><u>21032 0295</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                        |          |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                             |          |                          |

# DELTALIGHT

## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 FBR-B

Notes: