



## DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 424 213 02 921 B-B



**CZARNY-CHROM** 424 213 02 921 B-C

**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 213 02 921 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 424 213 02 921 W-B

**BIAŁY-CHROM** 424 213 02 921 W-C

**BIAŁY-FLEMISH GOLD** 424 213 02 921 W-FG



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                                  |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                             |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | prostokąt - 84 x 40                                         |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 62                                                          |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.30                                                      |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.3                                                         |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | bez regulacji                                               |
| <b>INFORMACJA</b>                          | 2 x REFLECTOR SP-16°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, EAC, ENEC, LCA                                    |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                        |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 315-597lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 100                                           |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                      |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                        |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 16°                                                        |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 597lm // 6,3W // 95lm/W                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 491lm // 7,2W // 68lm/W                                    |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424\\_213\\_02\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


## Zasilacz LED

## # opraw




# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM17 ☐


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM57 ☐


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45

**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL7 ☐











Typ ściemniania: nie ściemniany


Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL7 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

|                                                                                    |                                                                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V                                |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 30                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                 |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 45                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemniany                                          |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 30                                                 |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 7                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                            |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 45                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 8   7                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny   |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 56                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 12(12)   12(9)   9(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny  |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 82                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 8(5)   7(3)           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny           |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 72                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2->7   2->7           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny  |                       |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 8(5)   7(3)   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                 |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 72                                                 |                       |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 7(5)   4(3)   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny           |                       |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 55                                                 |                       |                          |



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

7(5) | 4(3) | -



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

6->14 | 5->14 | 5->11



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



**300 90 136**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

7(6)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90



**300 90 148**


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

3(1)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 48



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->7 | 2->7 | 2->6



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->8 | 2->6



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->6



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

12(12) | 12(9) | 9(6)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->8 | 2->6



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



**21012 0278**






LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4 | -



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 55 | 6->9   6->8   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 48 | 2->7   2->4   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 40               | 3->3            | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 30       | 7               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0315</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 30       | 7               | <input type="checkbox"/> |

Notes: