



## M26L - BOXY L A 93033 DIM5

10741 9325 B-FG



ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 10741 9325 B-B

**SCHWARZ-FLEMISH BRONZE** 10741 9325 B-FBR

**SCHWARZ-FLEMISH GOLD** 10741 9325 B-FG

**WEISS-WEISS** 10741 9325 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar                                      |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

### Elektrische Informationen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 33°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 729lm // 9,9W // 74lm/W                           |

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [10741\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A 93033 DIM5

10741 9325 B-FG

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Erhältliche Farben                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE       |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: