DELTALIGHT



# SOLI - 66 93018 MDL

**ODNIESIENIE** 27121 9310 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 27121 9310 B
**BIALY** 27121 9310 W







Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2463lm // 21W // 117lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1759lm // 24W // 73lm/W |

**Wymagania**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

**Akcesoria**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27121_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### SMART 48

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 8

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 8

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

# SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 W




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## Urządzenia do regulacji światła




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57




**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Zakończ swój produkt




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

# SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 W

| | | |
|---|---|---|
| **24611 0100 FG** | SPY 66 TUBE FG | ☐ |
| **24611 0100 GC** | SPY 66 TUBE GC | ☐ |
| **24611 0100 W** | SPY 66 TUBE W | ☐ |

## Wymienny odbłyśnik/soczewka

| | | |
|---|---|---|
|  | **24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18° | ☐ |
|  | **24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30° | ☐ |
|  | **24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45° | ☐ |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: