



## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 24123 9220 B

**ALU GEBÜRSTET** 24123 9220 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24123 9220 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24123 9220 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24123 9220 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24123 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24123 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 24123 9220 FG

**VOLLWEISS** 24123 9220 FW

**GOLDFARBEN** 24123 9220 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 24123 9220 PB

**WEISS** 24123 9220 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                    |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                           |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                           |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 130                                                    |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC                                          |

| Lichtquelle Info                  |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                       |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                     |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

| Erforderliches Zubehör                       |  |
|----------------------------------------------|--|
| SPY 39 TUBE or VISOR 39                      |  |
| MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN              |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote) |  |

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2








Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30


SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30          | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W


|                                                                                    |                                                                                                                                          |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 55</b> | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 55</b> | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 48</b> | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>              | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>              | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>         | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>         | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 92720

24123 9220 W

### Mounting Kit




**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

☐

Ausschnittmaß (mm): 82


### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: