



## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 24177 9300 B

**ALU GEBÜRSTET** 24177 9300 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24177 9300 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24177 9300 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24177 9300 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24177 9300 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24177 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 24177 9300 FG

**VOLLWEISS** 24177 9300 FW

**GOLDFARBEN** 24177 9300 GC

**WEISS** 24177 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                  |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - Ø KIT                                      |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 80                                                |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.4                                               |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                |
| <b>INFORMATION</b>                        | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC    |
| Elektrische Informationen                 |                                                   |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC                                          |
| Lichtquelle Info                          |                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm  |
| <b>TM-30</b>                              | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 50000                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 787lm // 5,8W // 135lm/W                          |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 431lm // 6,7W // 65lm/W                           |

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24177\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT






## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 B

### DECKENKOMPATIBILITÄT







| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Plasterboard               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> |                        |
| <div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div> <div>Dimmtyp: 1-10V</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 30</div>                                                                                                 | 2 <input type="text"/> |
| <div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div> <div>Dimmtyp: DALI</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 45</div>                                                                                                  | 2 <input type="text"/> |
| <div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div> <div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 30</div>                                                                                          | 2 <input type="text"/> |
| <div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div> <div>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 45</div>                                                                                 | 2 <input type="text"/> |
| <div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div> <div>Dimmtyp: 1-10V</div> <div>Ausschnittmaß (mm): 30</div>                                                                                                 | 2 <input type="text"/> |










SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 B

|                                                                                    |                                                                                                                                      |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 45                  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 30          | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 45 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 56                 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 82                        | 4(4)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 72                              | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                               | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 72                                        | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 84                     | 2->6(6)     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br>Ausschnittmaß (mm): 55                             | 3(2)        | <input type="checkbox"/> |

SPY 39 PLUG WALLWASH 930


24177 9300 B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2) <input type="checkbox"/>        |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |


# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 48</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: Phasenabschnitt</b>                                                    |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 40</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 60</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                                      |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp: DALI</b>                                                               |                                                                      |      |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                                                      |                                                                      |      |                          |

### Mounting Kit

|                                                                                    |                                            |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0060</b> MOUNTING KIT PLUG O.F.A. |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b>                                      |                                            |  |                          |

Notes: