



## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FBR

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23429 9200 B

**ALU BROSSÉ** 23429 9200 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23429 9200 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23429 9200 BRCU

**OR BROSSÉ** 23429 9200 BRG


**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23429 9200 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23429 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 23429 9200 FG

**COULEUR OR** 23429 9200 GC

**BLANC** 23429 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC  |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 15°-45°                                          |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 290lm // 9,9W // 29lm/W                          |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FBR

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: