



## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FBR

DISPONIBILE IN

**NERO** 23429 9200 B

**ALU SPAZZOLATO** 23429 9200 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23429 9200 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 23429 9200 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 23429 9200 BRG


**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23429 9200 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23429 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 23429 9200 FG

**ORO COLORATO** 23429 9200 GC

**BIANCO** 23429 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.3                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 360° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC     |
| Informazioni elettriche                                   |                                                            |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                     |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                        |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | F                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                            |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                        |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm           |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCMI                                                      |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 15°-45°                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                    |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile





# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 FBR

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                              | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>23358 0000</u></b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b><u>23358 0010</u></b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b><u>23358 0020</u></b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b><u>23358 0030</u></b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: