



MICRO REO X 92735

302 23 811 922 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 302 23 811 922 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 302 23 811 922 FBRX

ANTRACIET 302 23 811 922 N

WIT 302 23 811 922 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 46
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP43
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	715lm // 6,7W // 107lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [302_23_811_XXX_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE





LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	

DELTALIGHT

MICRO REO X 92735

302 23 811 922 B




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 ☐





Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

MICRO REO X 92735

302 23 811 922 B

	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

Notes: