



## M26L - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23298 9045 W

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 23298 9045 B

**FLEMISH BRONZE** 23298 9045 FBR

**FLEMISH GOLD** 23298 9045 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23298 9045 GC

**BIAŁY** 23298 9045 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.4                                                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 662lm // 11,7W // 56lm/W                                 |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42







LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23298\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | # opraw               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                         | Prąd min.   Prąd max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                               | 8 <input type="text"/>  |                       |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                                                                                                              | 20 <input type="text"/> |                       |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                 | 8 <input type="text"/>  |                       |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div>                                                                                 | 17 <input type="text"/> |                       |
| Urządzenia do regulacji światła                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                  | <input type="text"/>    |                       |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                        | <input type="text"/>    |                       |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93030 DIM5


23298 9045 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Wymienny odbłyśnik/soczewka



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23298 9045 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Dostępne kolory




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile

#### Dostępne kolory



**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

23298 9045 W



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: