



## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRCU-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 24150 9300 B-B

**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24150 9300 BRA-B

**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24150 9300 BRAT-B

**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24150 9300 BRCU-B

**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24150 9300 BRG-B

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24150 9300 BROB-B



**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24150 9300 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 24150 9300 FG-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24150 9300 FW

**ORO COLORATO-NERO** 24150 9300 GC-B

**BIANCO-BIANCO** 24150 9300 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                             |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato            |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 43                       |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                               |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°            |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | LCA                                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 15°-45°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                   |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24150\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRCU-B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45


## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRCU-B

|                                                                                    |                                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V</b>                                       |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                      |                                         |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                         |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                      |                                         |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>non dimmerabile</b>                              |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                      |                                         |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>WDL = dimmerabile senza fili</b>                 |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>          |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>con taglio di fase o con pulsante na</b>         |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>56</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>82</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o con pulsante na</b>                     |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>72</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>          |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                         |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>72</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): <b>84</b>                                      |                                         |

## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRCU-B



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1











**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**

## SPY 39 CLIP FOCUS 930

24150 9300 BRCU-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 55</b> | 2->3 <input type="checkbox"/>  |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 48</b> | 2   2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>             | 1 <input type="checkbox"/>     |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 40</b>               | 1 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>               | 2(2) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Tipo di regolazione: non dimmerabile</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 60</b>               | 2(1) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 30</b>            | 2 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Tipo di regolazione: DALI</b><br><b>Dimensione del foro (mm): 30</b>            | 2 <input type="checkbox"/>     |

Notes: