DELTALIGHT

PUT LED MAGNETIC 92720

RIFERIMENTO PRODOTTO 202 911 811 929





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	145 + H (PUT..CENTER)
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 180° girevole
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	756lm // 9,9W // 76lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Accessori

CONE PUT LED
HONEYCOMB 50

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **202_911_811_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

PUT LED MAGNETIC 92720

202 911 811 929

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL **Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL **Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐

DELTALIGHT

PUT LED MAGNETIC 92720

202 911 811 929



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(1) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84

DELTALIGHT

PUT LED MAGNETIC 92720

202 911 811 929



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

PUT LED MAGNETIC 92720

202 911 811 929

Accessori ottici



201 50 50 B CONE PUT LED B



413 03 01 B HONEYCOMB 50 B

Casella Hole In One per Put



202 91 97 01 HOLE IN ONE R15 LED

Dimensione del foro (mm): 222



202 91 97 11 HOLE IN ONE S15 LED

Dimensione del foro (mm): 222 x 222

Notes: