



SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FBR-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 27216 9320 B-B



FLEMISH BRONZE-ZWART 27216 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-ZWART 27216 9320 FG-B

VOLLEDIG WIT 27216 9320 FW

GOUD KLEUR-ZWART 27216 9320 GC-B

WIT-WIT 27216 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 62
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	668lm // 6,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	503lm // 7,1W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27216_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FBR-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-
 Ventilation in plasterboard	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2->7

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FBR-B




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7













Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

SPY 20 L CLIP 2 93030











27216 9320 FBR-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	8 8 8	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	13(12) 12(12) 12(9) 9(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2->9(7) 8(5) 8(3)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2->7 2->7 2->7	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	8(7) 8(5) 7(3) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	4->20(19) 20(14) 14(14) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3->8(7) 7(5) 5(3)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2->8(7) 7(5) 4(3)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	9->14 6->14 5->15 5->11	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 90	7(6)	☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030


27216 9320 FBR-B

	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	3(!)	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 48			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->6	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
	Dimtype: 1-10V			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->8 2->9 2->9 2->6	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	12(12) 12(12) 12(10) 10(6)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	4->5	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	3->5 3->4	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->9 6->8	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FBR-B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->7 | 2->4



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FBR-B

Notes: