

DELTALIGHT



# M52 - 2 LED 83020 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 421 218 2832 MDL




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm) |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1116lm // 12W // 94lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 948lm // 13,8W // 69lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **421_218_2XXX_MDL_HAND.pdf**

# M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

DELTALIGHT


# M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 11

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**








**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SPLITLINE M52 profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | |
|  **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | |
|  **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | |
|  **24413 0000** SPM52 - PROFILE | |

DELTALIGHT

## M52 - 2 LED 83020 MDL

421 218 2832 MDL

Notes: