



## REO X 93033 S2

202 252 811 932 N

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 202 252 811 932 A

**NEGRO** 202 252 811 932 B

**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 202 252 811 932 FBRX

**ANTRACITA** 202 252 811 932 N

**BLANCO** 202 252 811 932 W



Ver en el sitio web



### Información general

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>                             | interior-exterior                                                       |
| <b>INSTALACIÓN</b>                           | Techo Empotrado                                                         |
| <b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>            | redondo - 76                                                            |
| <b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>            | 55                                                                      |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>                 | IP44/20                                                                 |
| <b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b> | IK03                                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 0.2                                                                     |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>                   | no ajustable                                                            |
| <b>INFORMACIÓN</b>                           | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.PC CLEAR<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | D                                                      |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, EAC, ENEC                                          |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                       |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 33°                                                       |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 887lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [202\\_252\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia


|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 27                                         |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30













**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐










Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

|                                                                                    |                                                                       |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</b>                   |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 56</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 82</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 72</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</b>                     |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</b>                            |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                       |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                       |                |                          |

REO X 93033 S2

202 252 811 932 N

|                                                                                    |                                                                         |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 50                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 48                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                         |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |       |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                         |       |                          |

# DELTALIGHT

## REO X 93033 S2

202 252 811 932 N

Notes: