



## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19423 9310 B

**ALU GEBORSTELD** 19423 9310 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19423 9310 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19423 9310 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19423 9310 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19423 9310 BRG


**GEBORSTELD OUD BRONS** 19423 9310 BROB

**CRÈME** 19423 9310 CR

**FLEMISH BRONZE** 19423 9310 FBR

**FLEMISH GOLD** 19423 9310 FG

**WIT** 19423 9310 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 56
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	80
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	663lm // 9,9W // 67lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM











# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

2



# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54



**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60

# DELTALIGHT

## MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 B



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: