
DELTALIGHT




M26L - BOXY R 92733 MDL

PRODUCTREFERENTIE 10729 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 10729 9220 B-B
ZWART-FLEMISH BRONZE 10729 9220 B-FBR
ZWART-FLEMISH GOLD 10729 9220 B-FG
WIT-WIT 10729 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **10729_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT


M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 24


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B





251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Beschikbare kleuren
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: