
DELTALIGHT




M26L - BOXY R 92733 MDL

RÉFÉRENCE 10729 9220 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 10729 9220 B-B
NOIR-FLEMISH BRONZE 10729 9220 B-FBR
NOIR-FLEMISH GOLD 10729 9220 B-FG
BLANC-BLANC 10729 9220 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10729_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT


M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B





251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: