
DELTALIGHT




# M26L - BOXY R 92733 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 10729 9220 W-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 10729 9220 B-B
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10729 9220 B-FBR
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10729 9220 B-FG
**BIANCO-BIANCO** 10729 9220 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 815lm // 9,9W // 82lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

# M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **10729_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**

## Accessori ottici





**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W




**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W




**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B





**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 W-W

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Colori disponibili |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: