



M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG



DISPONIBILE IN

NERO 23373 9205 B

FLEMISH BRONZE 23373 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23373 9205 FG

BIANCO 23373 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23373_9X05_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi





apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5


23373 9205 FG

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m





420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23373 9205 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: