
DELTALIGHT




# MINI DEEP RINGO II 93018

**REFERENCIA** 19423 9310 FBR

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 19423 9310 B
**ALU CEPILLADO** 19423 9310 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 19423 9310 BRAT
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19423 9310 BRBB
**COBRE CEPILLADO** 19423 9310 BRCU
**ORO CEPILLADO** 19423 9310 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19423 9310 BROB
**CREMA** 19423 9310 CR
**FLEMISH BRONZE** 19423 9310 FBR
**FLEMISH GOLD** 19423 9310 FG
**BLANCO** 19423 9310 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 56 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 80 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | min.5 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 663lm // 9,9W // 67lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 FBR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19423_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**





**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**

# MINI DEEP RINGO II 93018


19423 9310 FBR




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 82**





**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**


# MINI DEEP RINGO II 93018

19423 9310 FBR




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**

# MINI DEEP RINGO II 93018


19423 9310 FBR




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 60**

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II 93018


19423 9310 FBR




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: