





NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 26416 9300 B

БЕЛЫЙ 26416 9300 W



Веб страница продукта








Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 67
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	9,5-12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 228-404lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	404lm // 4,3W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	354lm // 4,9W // 72lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Stucanet -
	Wood -

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	12(12) 12(11) 11(9) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(7) 8(5) 7(3) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4->19(19) 18(13) 13(9) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	7(4) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3->8(7) 6(5) 4(3) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 6(5) | 4(3)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->8

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

3->4

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->8 | 6->8

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->6 | 2->4










☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	3->3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	3->3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	3->3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	8(7) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	6(3) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	8(5) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	7 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	7 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	6 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 930

26416 9300 B

Notes: