



## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24121 9230 B

**ALU GEBORSTELD** 24121 9230 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24121 9230 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24121 9230 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24121 9230 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24121 9230 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24121 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 24121 9230 FG

**GOUD KLEUR** 24121 9230 GC

**PIANO ZWART** 24121 9230 PB

**WIT** 24121 9230 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 80                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 844lm // 9,9W // 85lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

#### # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740











24121 9230 PB

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |             |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |             |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB

|                                                                                    |                                                                                                                            |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop             | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55       | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                  | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                     | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                       | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Montage kit



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 105

### Montage kit spanplafond



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



### Montage kit - side air + light



**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103




Uitsparingsmaat (mm): 168

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB

### Montage kit - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 135



### Montage kit - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Montage kit - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135



### Montage kit - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B



# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 92740

24121 9230 PB

### Maak je product af

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: