
DELTALIGHT




# CARREE X LED 93033-65 S2

**REFERENZEN** 202 207 811 932 W

ERHÄLTLICH IN
**ALU GRAU** 202 207 811 932 A
**ANTHRAZIT** 202 207 811 932 N
**WEISS** 202 207 811 932 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innen-aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | quadratisch - 75 x 75 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 80 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP65 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK03 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.PC CLEAR<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, EAC, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 626lm // 6,7W // 94lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **202_207_811_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# CARREE X LED 93033-65 S2


202 207 811 932 W

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Notstrom Einheit




**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Ausschnittmaß (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 45**

DELTALIGHT

# CARREE X LED 93033-65 S2


202 207 811 932 W




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1)


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2)


**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

DELTALIGHT

# CARREE X LED 93033-65 S2


202 207 811 932 W




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

DELTALIGHT

## CARREE X LED 93033-65 S2

202 207 811 932 W

Notes: