
DELTALIGHT




# SPY 52 ON 92730

**ODNIESIENIE** 19823 9240 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 19823 9240 B
**FLEMISH BRONZE** 19823 9240 FBR
**FLEMISH GOLD** 19823 9240 FG
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 19823 9240 FW
**ZLOTO KOLOROWANE** 19823 9240 GC
**BIALY** 19823 9240 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 895lm // 14,3W // 63lm/W |

## Wymagania

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

## Opcje

COVERSET R 90-100

## Akcesoria

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


# SPY 52 ON 92730

19823 9240 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19823_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '\|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**





**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

# SPY 52 ON 92730


19823 9240 W




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4) | 4(3)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1) | 2(1)


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | - | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**





**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**

# SPY 52 ON 92730


19823 9240 W




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4) | 4(3)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1) | 1(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1) | 1(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4 | 2->4

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2 | 2

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3 | 3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3) | 3(3)

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3 | 2

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**





**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0 | 0

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 50**

# SPY 52 ON 92730


19823 9240 W




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1 | 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3 | 2->2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2 | 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 2(1)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 60**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

# SPY 52 ON 92730


19823 9240 W




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**





**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**


## Osłona




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W





**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

## Urządzenia do regulacji światła





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# SPY 52 ON 92730


19823 9240 W





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Zakończ swój produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Wymienny odbłyśnik/soczewka





**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# SPY 52 ON 92730

19823 9240 W




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: