



## MINIGRID 67 IN 1 93025



100003 9320 B-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100003 9320 B-B

**WIT-ZWART** 100003 9320 W-B

**WIT-WIT** 100003 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | vierkant - 84 x 84                                     |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 70                                                     |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.25                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.5                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 25°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 715lm // 9,9W // 72lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100003\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN 1 93025


100003 9320 B-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |



#### LED voedingen

#### # armaturen










# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                            |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                            |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                            |

## MINIGRID 67 IN 1 93025

100003 9320 B-B

|                                                                                    |                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(!) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                                      |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |

# DELTALIGHT

## MINIGRID 67 IN 1 93025

100003 9320 B-B



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# DELTALIGHT


## MINIGRID 67 IN 1 93025

100003 9320 B-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50 | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48 | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40             | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40               | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 2     | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN 1 93025

100003 9320 B-B



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Notes: