



SPY 39 PLUG 93020

RIFERIMENTO PRODOTTO

24149 9320 BROB

DISPONIBILE IN

NERO 24149 9320 B

ALU SPAZZOLATO 24149 9320 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 24149 9320 BRAT

RAME SPAZZOLATO 24149 9320 BRCU

ORO SPAZZOLATO 24149 9320 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24149 9320 BROB

FLEMISH BRONZE 24149 9320 FBR


FLEMISH GOLD 24149 9320 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 24149 9320 FW

ORO COLORATO 24149 9320 GC

NERO PIANOFORTE 24149 9320 PB

BIANCO 24149 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Semi incasso
	DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
	PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.4
	ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
	INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche		
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
	TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
	SDMC	SDCM1
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Requisiti	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	
MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 BROB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24149_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL


2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 BROB




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) | 6(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 BROB



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 BROB



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio



24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.




Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SPY 39 PLUG 93020

24149 9320 BROB


Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: