
DELTALIGHT




M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 23437 9030 BROB

DISPONIBILE IN
NERO 23437 9030 B
ALU SPAZZOLATO 23437 9030 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23437 9030 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23437 9030 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23437 9030 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23437 9030 BROB
FLEMISH BRONZE 23437 9030 FBR
FLEMISH GOLD 23437 9030 FG
ORO COLORATO 23437 9030 GC
NERO PIANOFORTE 23437 9030 PB
BIANCO 23437 9030 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BROB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23437_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile


M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BROB



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC


24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) — **Colori disponibili**




23358 0000 SLM26L - PROFILE

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BROB




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m





23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m





23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: