



## SPY 39 ON 93040

24127 9330 BRG

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 24127 9330 B

**ALU GEBÜRSTET** 24127 9330 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24127 9330 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 24127 9330 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 24127 9330 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24127 9330 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24127 9330 FBR


**FLEMISH GOLD** 24127 9330 FG

**VOLLWEISS** 24127 9330 FW

**GOLDFARBEN** 24127 9330 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 24127 9330 PB

**WEISS** 24127 9330 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information            |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                              |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Aufbau                                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.4                                                       |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                        |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  |
| Elektrische Informationen         |                                                           |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                       |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung         |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | D                                                         |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                             |
| Lichtquelle Info                  |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                       |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                     |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Optionen

COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL







2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

SPY 39 ON 93040










24127 9330 BRG

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                  | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                                | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## SPY 39 ON 93040






24127 9330 BRG

|                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93040


24127 9330 BRG

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt                                             |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 40                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |

### Coverset

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |

### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: