

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B

DISPONIBILE IN




**NERO-NERO** 27218 9220 B-B

**FLEMISH BRONZE-BLACK** 27218 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 27218 9220 FG-B

**ORO COLORATO-NERO** 27218 9220 GC-B

**BIANCO-NERO** 27218 9220 W-B



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 90° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm)
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	610lm // 6,2W // 99lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	460lm // 7,1W // 64lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT AIR 104

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM









Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27218\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104	Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104	Required

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**



**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**



**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

8 | 8 | 8

Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

13(12) | 12(12) | 12(9) | 9(6)

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->9(7) | 8(5) | 8(3)

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **72**

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2->7 | 2->7 | 2->7

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

8(7) | 8(5) | 7(3) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

4->20(19) | 20(14) | 14(14) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3->8(7) | 7(5) | 5(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->8(7) | 7(5) | 4(3)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

9->14 | 6->14 | 5->15 | 5->11

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




**300 90 136**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

7(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 90




**300 90 148**

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3->7 | 2->7 | 2->7 | 2->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6


Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->8 | 2->9 | 2->9 | 2->6

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

12(12) | 12(12) | 12(10) | 10(6)

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->9 | 2->8 | 2->6

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

4->5

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

5->7

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->5 | 3->4

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

6->9 | 6->8

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->7 | 2->4

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3

Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **40**



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3


Tipo di regolazione: **con taglio di fase**

Dimensione del foro (mm): **40**

# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

### Kit di montaggio - side air + light



**29810 0040** MOUNTING KIT SIDE AIR 104

Dimensione del foro (mm): 168


# DELTALIGHT

## SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9220 FG-B

### Kit di montaggio - top air + light

---




**29810 0240** MOUNTING KIT TOP AIR 104



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - no air

---



**29810 0080** MOUNTING KIT NO AIR 104



Dimensione del foro (mm): 168

Notes: