





ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28582 9020 B
VOLLEDIG WIT 28582 9020 FW
GOUD KLEUR 28582 9020 GC



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	110
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.24
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	807lm // 11,7W // 69lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)


Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
 ENTERO S SPREAD LENS
 ENTERO S SOFTENING LENS
 ENTERO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28582_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Plasterboard	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Stucanet	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Wood	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Concrete + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Lintel + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Hollow-core slab + plaster	28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
Stretched ceiling	28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 GC

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020


28582 9020 GC

	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
	Dimtype: 1-10V	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 54	
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020

28582 9020 GC



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S



Uitsparingsmaat (mm): 106 x 106

Montage kit spanplafond



28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC



28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC



Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS SOFT 93020


28582 9020 GC




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: